



- 1: モーター-AC100v Common
- 2: モーター-AC100v CW
- 3: モーター-AC100v CCW
- 4: 方位電源+4.5v
- 5: 方位電圧
- 6: 方位電源GND
- 7: OverRun AC100v (Limit-Switch)
- 8: NC

クリエートデザインRototへ  
CD用Rotor端子  
8 7 6 5 4 3 2 1

CDだけ  
Over-Run  
LED表示

Manual-SWと回転中表示  
(必要の方は付ける)

Manual-SW  
CW  
CCW

RCC-59基板

RCC-59に接続  
Remotr Control  
DIN5-Female  
1: AZ Vol  
2: CW cont  
3:  
4:  
5: CCW cont  
Ring: GND

1. Over Run のLED回路は、CD用です。Limit-SWがONで点灯
2. AZ-ADJは、Emoto (R5)、CD (R6)それぞれ使う方のSJを短絡
3. SJ3を短絡するとI/Oの6番に+5Vを出力します

図名	RCC-59 CD 接続図	年月日	2014. 5. 12
図番	AC100vRotor Controller	作成者	ICT-Kuwa